



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛУ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ**

ГОСТ 23765—79

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ****Общие технические требования к каналу
передачи данных**

Equipment for monitoring the radiation safety
at nuclear stations. General technical
requirements for data communication channel

**ГОСТ
23765—79***

ОКП 693600

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июля
1979 г. № 2811 срок введения установлен с 01.07.80

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 20.02.85
№ 337 срок действия продлен

до 01.07.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на аппаратуру контроля радиационной безопасности на атомных станциях по ГОСТ 21766—76 и устанавливает общие технические требования к каналу передачи данных.

2. Канал передачи данных на выходные устройства и (или) на ЭВМ в соответствии с ГОСТ 26.016—81 должен быть:

по способу соединения технических средств в составе аппаратуры — цепочечный;

по способу передачи информации — последовательный;

по принципу обмена информацией — синхронный;

по режиму передачи информации — с односторонней передачей.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. В составе технических средств канала должны быть устройства, обеспечивающие возможность последовательной передачи информационных сообщений в синхронном сканирующем режиме, и устройства, обеспечивающие сопряжение с ЭВМ или последовательным каналом более высокого уровня.

4. Каждому сообщению и каждому его элементу должны быть присвоены определенный адрес и определенное смысловое значение соответственно.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (январь 1985 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1985 г. (ИУС 5—85)

© Издательство стандартов, 1986

5. При работе канала в синхронном сканирующем режиме одновременно с передачей информационных сообщений должна быть обеспечена передача по линиям связи синхронизирующих сигналов трех типов: тактовых (на каждый элемент сообщения), адресных (на каждое сообщение) и стартовых (на каждую группу из $10K$ сообщений, где K — целое число, выбираемое из конкретных условий).

6. Период сканирования каждого адреса не должен превышать 1 с.

7. Каждое сообщение должно состоять из содержательной и (или) управляющей информации следующего типового функционального назначения:

- команда управления исполнительным устройством;
- команда управления пороговым устройством;
- состояние порогового устройства;
- состояние исполнительного устройства;
- значение контролируемой физической величины;
- обозначение единицы контролируемой физической величины;
- наличие неисправности в технических средствах,
- контрольные сигналы достоверности госылки.

Пример информационного сообщения приведен в справочном приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПРИМЕР ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

Информация в сообщении	Расположение элементов сообщения		Смысловое значение элементов сообщения
	БАЙТ	БИТ	
Команда управления исполнительными устройствами	1	1	Адрес управляемого исполнительного устройства
		2	
		3	
		4	
	1	5	Команда включения исполнительного устройства
		6	Команда включения устройств контроля исправности технических средств
		7	
		8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа

Продолжение

Информация в сообщении	Расположение эле- ментов сообщения		Смысловое значение элементов сообщения
	БАЙТ	БИТ	
Команда управле- ния пороговым уст- ройством	2	1	Резерв
		2	Величина пороговой уставки в ди- апазоне одного десятичного поряд- ка, А
		3	
		4	
5	6	Множитель величины пороговой уставки (А×1, А×10, А×100)	
7			
8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа		
Состояние испол- нительного устрой- ства	3	1	Наличие превышения уставки
		2	Величина пороговой уставки в ди- апазоне одного десятичного поряд- ка, А
		3	
		4	
5	6	Множитель величины пороговой уставки (А×1, А×10, А×100)	
7			
8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа		
Состояние порого- вого устройства	4	1	Позиционный код состояния ис- полнительных устройств («включе- но», «выключено»)
		2	
3			
4			
5			
6			
7			
8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа		
Значение контро- лируемой физиче- ской величины	5	1	Резерв
		2	Младшая декада
		3	
		4	
		5	
		6	Средняя декада
7			
8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа		
1	Средняя декада		
2			

Продолжение

Информация в сообщении	Расположение элементов сообщения		Смысловое значение элементов сообщения					
	БАЙТ	БИТ						
Значение контролируемой физической величины	6	3	Старшая декада					
		4						
		5						
		6						
		7		Резерв				
		8		Дополнение импульсов в байте до нечетного числа				
	7	1	Знак показателя степени множителя					
		2	Числовое значение показателя степени десятичного множителя					
		3						
		4						
		5						
		6						
		7	Резерв					
		8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа					
Обозначение единицы контролируемой физической величины	8		нейтр / (с·м ²)					
			гамма-кв / (с·м ²)					
			бета-ч / (с·м ²)					
			А/кг					
			Бк/м ³ (1/(с·м ³))					
	Бк/сут (1/(с сут))							
	кг/м ³	нет источника информации						
	1	0	1	0	1	0	1	0
	2	1	0	0	1	0	1	0
	3	1	1	1	0	0	1	0
	4	0	0	0	0	0	0	0
Наличие неисправности в технических средствах	8	5	Неисправность источника информации					
		6	Неисправность измерительного тракта					
		7	Резерв					
		8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа					

Продолжение

Информация в сообщении	Расположение эле- ментов сообщения		Смысловое значение элементов сообщения
	БАЙТ	БИТ	
Контрольные сиг- налы достоверности посылки	9	1	Дополнение до нечетности по би- там № 1
		2	То же № 2
		3	» № 3
		4	» № 4
		5	» № 5
		6	» № 6
		7	» № 7
		8	Дополнение импульсов в байте до нечетного числа

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Исключено, Изм. № 1).

Группа Ф72

Изменение № 2 ГОСТ 23765—79 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования к каналу передачи данных

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.12.89 № 3562

Дата введения 01.07.90

Пункт 1. Заменить ссылку: ГОСТ 21766—76 на ГОСТ 27452—87.

Пункт 2. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 26.016—81».

(Продолжение см. с. 408)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23765—79)

Пункт 7. Восьмой, девятый абзацы изложить в новой редакции: «наличие неисправности технического средства;

контрольные сигналы достоверности сообщения».

Приложение 1. Графа «Смысловое значение элементов сообщения». В обозначениях единицы контролируемой физической величины исключить значения: $(1/(с \cdot м^3))$ и $(1/с \cdot сут)$; графу $кг/м^3$ и обозначения исключить;

графа «Информация в сообщении». Восьмой, девятый абзацы изложить в новой редакции: «Наличие неисправности технического средства», «Контрольные сигналы достоверности сообщения».

(ИУС № 2 1990 г.)

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб 19 09 85 Подп в печ 03 02 86 0,5 усл п л 0,5 усл кр-отт 0,29 вч-изд л
Тир 6000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак 1207